いますぐできる!クイックガイド

カメラ付きハードトークン設定ガイド(簡易版)

設定作業時、お困りの際は別冊の操作ガイドをご参照ください。

※本ガイドは最初にカメラ付きハードトークンを設定されるお客さま向けとなります。

2人目以降の利用者の設定につきましては、別冊の「ワンタイムパスワード利用開始登録操作ガイド」をご参照ください。



| Step.5 ワンタイムパスワード利用開始登録(認証1 | /2)画面操作(ワンタイムパスワードの入力・認証) |
|---|---|
| 120141(20-K#R###### (##1.12) 0.002 0.000 (F#12) 100 1000 PoteRiade(200) 100 100 2004000 100 100 | 10. カメラ付きハードトークンに表示されたワンタイムパ スワード(12桁)を画面に入力します。 11. 「認証」ボタンを押下すると、ワンタイムパスワード 利用開始登録(認証2/2)画面に遷移します。 【ご参考】 カメラ付きハードトークンでの認証が必要な操作 振込振替(都度指定方式)/総合振込/[旧スタンダードプラン]給与・賞与振込 ・登録がない振込先口座への振込 ・振込先口座の新規登録/変更 その他 ・ログイン時 ・ロック時のログインパスワード再設定 ・ユーザの新規登録/変更(ワンタイムパスワードの登録解除を含む) ・スマートフォン/タブレットからのログイン |
| Step.6 カメラ付きハードトークンの操作① | |
| 12 1234 5678 9012 Cancel Done Ves Continue | [右]ボタン(Done)を押下します。 [DP007]が表示されていることを確認し、[右]ボタン (Yes)を押下します。 [DP008]が表示されていることを確認し、[右]ボタン (Continue)を押下すると、カメラが起動します。 |
| Step.7 ワンタイムパスワード利用開始登録(認証2 | /2)画面操作(ワンタイムパスワードの入力・認証) |
| y y | 15. 画面に表示されている二次元コードの画像をカメラ付きハードトークンで読み取ります。 16. 二次元コードを読み取ると、ワンタイムパスワード(8桁)が表示されます。 17. カメラ付きハードトークンに表示されたワンタイムパスワード(8桁)を画面に入力します。 18. 「認証」ボタンを押下します。 (ご注意) 次のStep.8のカメラ付きハードトークンの操作は必ず、最後まで行ってください。正常に終了しなかった場合、トークン初期化手続きが必要となりますので、ご留意ください。 |
| Step.8 カメラ付きハードトークンの操作② | |
| 19 12345678 Cancel Done Point Ves Continue | [右]ボタン(Done)を押下します。 [DP011]が表示されていることを確認し、[右]ボタン (Yes)を押下します。 画面に「The device is activated」が表示されると設 定は完了です。中央ボタンを長押し(2秒以上)し、電源 をOFFにします。 |
| Step.9 ポップアップメッセージ押下 | |
| あずわ読みだだい! また時間防急量料理でしておりません。必ず、ハードトーケンの告ボタンを2 回(のDoneのやお)刺って用、利用防衛量ができせてだされ、 上台塗らを考慮すたい増し、増売のありにより、ハードトーケンの利用 化は可取1回に含物、ペリンドンの参切為ります 副行うでは急くた点、 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 22. みずほビジネスWEB画面に表示されているポップアッ プメッセージの「OK」ボタンを押下すると、ホーム画 面が表示されます。 以上で、カメラ付きハードトークンの設定は終了です。 |
| 操作に関するお問い合わせ先 | |
| 『みずほビジネスWEBサポートセンター』 0120-153-242 | |
| 音声ガイダンスが流れたら、プッシュボタン「4」番を押してください (音声ガイダンスの途中でも押下可能です) | |
| <受付時間> 月曜日~金曜日 9時00分~19時00分 | ↑ 12月31日~1月3日、祝日・振替休日はこ利用いただけません。 * IP電話はご利用いただけません。 |