いますぐできる!クイックガイド

カメラ付きハードトークン設定ガイド(スマートフォン用)

※本ガイドはスマートフォンのみにてビジネスWEBを利用するにあたり、カメラ付きハードトークンを設定されるお客さま向けとなります。お手元にカメラ付きハードトークンをご準備ください。

Step.1 みずほビジネスWEBにログイン	
SLGI001	1. みずほビジネスWEBにログインします(ログインID、ロ
ログインすったは、ログインIDとログインパスワードを入力の上、「ログイ ン」ボタン 1 てください。 ログインID ログインパスワード	クインバスワート ビロクインしてく たさい)。 初めてみずほビジネスWEBをご利用になるマスターユーザの方は、 事前に「ログインID取得」から行ってください。操作方法は「ログ インID取得操作の手引き(スマートフォン用)」をご覧ください。
Step.2 ワンタイムパスワード利用開始登録(認証1)	/2)画面操作(メールの送信)
ワンタイムパスワード利用開始登録(認証1/2) ワンタイムパスワードを利用するため、ハードトークン(カメラ付き)の利用開始登録を行います。 **は必須入力項目です。 利用開始登録 送信先メールアドレス 2 0 3 メール送信依頼 受信したメールの添付ファイルを開封し、表示された二次元パーコードをハードトークンの波晶に表示される12桁の数字を画面の「ワンタイムパスワ	 カメラ付きハードトークンで読み取る二次元コードを添付したメールの送付先メールアドレスを確認します(みずほビジネスWEBに登録されているメールアドレスが表示されます)。 「メール送信依頼」ボタンを押下します。
送信されたメール ● 「みずほビジネスWEB」に関… 9:19 死先: ⑦ フンタイムパスワード利用開始登録録用ニ次元パーコードのご送付 いつもみずほ銀行をご利用いただき、ありが とうございます。 ワンタイムパスワード利用開始登録(認証 /_2)用の二次元パーコードをお送りいたします。	 送信されたメール(タイトル:『ワンタイムパスワード 利用開始登録用二次元バーコードのご送付』)を開き、 カメラ付きハードトークンで読み取るための、二次元 コードの画像を表示します(通常ご利用されているメー ルソフトからご確認ください)。
Step.4 カメラ付きハードトークンの起動、二次元	コードの読み取り
カメラ付きハードトークンの画面が暗くなった際は、中央・左右いずれかのボタンを軽く押して、明るい状態にしてください。画面が暗い状態のまま、 しばらく放置すると電源OFFとなり、再度電源をONにしても、利用開始登録を正常に行えない場合があります。	
5 Continue	 5. カメラ付きハードトークンの中央ボタンを長押し(2秒 以上)し、電源をONにします。 6. [DP002]が表示されていることを確認し、[右]ボタン (Continue)を押下すると、カメラが起動します。
0120-15324 月曜□~金 替休日、12月31 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓	 7. 二次元コードの画像をカメラ付きハードトークンで読み 取ります。 8. 二次元コードを読み取ると、ワンタイムパスワード(12 桁)が表示されます。
	(裏面へ)

ワンタイムパスワード利用開始登録(認証1/2) ワンタイムパスワードを利用するため、ハードト 川開始登録を行います。 ※は必須入力項目です。 利用開始登録 フンタイムパスワード※ 9 10 認証	 9. カメラ付きハードトークンに表示されたワンタイムパス ワード(12桁)を画面に入力します。 10. 「認証」ボタンを押下すると、ワンタイムパスワード利 用開始登録(認証2/2)画面に遷移します。 【ご参考】 カメラ付きハードトークンでの認証が必要な操作* ※スマートフォンのみでビジネスWEBをご利用される場合 振込振替(都度指定方式) ・登録がない振込先口座への振込 ・振込先口座の新規登録/変更 その他 ・ログイン時 ・ロック時のログインパスワード再設定
Sten 6 カメラ付きハードトークンの操作①	
11 1234 5678 9012 Cancel Done Done Ves Cancel Continue	 [右]ボタン(Done)を押下します。 [DP007]が表示されていることを確認し、[右]ボタン (Yes)を押下します。 [DP008]が表示されていることを確認し、[右]ボタン (Continue)を押下すると、カメラが起動します。
Step.7 ワンタイムパスワード利用開始登録(認証)	2/2)画面操作(ワンタイムパスワードの入力・認証)
Image: Control of the state of the stat	 14. 画面に表示されている二次元コードの画像をカメラ付き ハードトークンで読み取ります。 15. 二次元コードを読み取ると、ワンタイムパスワード(8 桁)が表示されます。 16. カメラ付きハードトークンに表示されたワンタイムパス ワード(8桁)を画面に入力します。 17. 「認証」ボタンを押下します。 (ご注意) 次のStep.8のカメラ付きハードトークンの操作は必ず、最後まで 行ってください。正常に終了しなかった場合、トークン初期化手続 きが必要となりますので、ご留意ください。 18. [右]ボタン(Done)を押下します。 19. [DP011]が表示されていることを確認し、[右]ボタン (Yes)を押下します。 20. 画面に「The device is activated」が表示されると設 定は完了です。中央ボタンを長押し(2秒以上)し、電源 をOFFにします。
Step.9 ポップアップメッセージ押下	
	 21. みずほビジネスWEB画面に表示されているポップアップメッセージの「OK」ボタンを押下すると、ホーム画面が表示されます。以上で、カメラ付きハードトークンの設定は終了です。 以上で、各サービスをご利用いただけます。 お問い合わせ先
■ か 9 は C ンイ 人 WEB サ ホート センター 』 0120-153-242 音声ガイダンスが流れたら、プッシュボタン「4」番を押してください (音声ガイダンスの途中でも押下可能です) <受付時間> 月曜日~金曜日 9時00分~19時00分 ^{* 12月31日~1月3日、祝日・振替休日はご利用いただけません。 * IP電話はご利用いただけません。}	